



Instalační návod

Popis

Tento document obsahuje instalační návod pro tlačítkové požární hlásiče řady DM2010 firmy GE Security. DM2010 jsou navrženy pro použití s analogovými adresnými požárními ústřednami ARITECH firmy GE Security a obsahují modely jak pro vnitřní, tak i vnější použití.

Instalace



UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek může být instalován jen kvalifikovanou osobou. Obecné pokyny týkající se projektování systému, designu, instalace, uvedení do provozu, používání a údržby jsou v normě EN54:14 a místních nařízeních.

Elektrické zapojení

Zapojte svorkovnici DM2010 (obr. 1B) následovně:

1. Vstup kruhové linky (+)
2. Výstup kruhové linky (+)
3. Vstup kruhové linky (-)
4. Výstup kruhové linky (-)

Adresování

Na DIP spínači (obr. 1A) nastavte adresu zařízení (hlásiče) od 1 do 128 (viz strana 2 manuálu).

Údržba

Základní údržba spočívá v pravidelných ročních revizích. Neměňte vnitřní zapojení nebo obvody.

Technická specifikace

Napájecí napětí 17 ÷ 28 Vss
 Proudový odběr (klid).....max. 250 µA
 Proudový odběr (poplach)max. 2.5 mA

Stupeň krytí IP (vnitřní model DM2010).....	IP24D
Stupeň krytí IP (venkovní model DM2010E).....	IP67
Průřez vodičů sběrnice	min. 0.8 mm ² / max. 2.5 mm ²
Pracovní teplota	-10°C ÷ +70°C
Skladovací teplota	-20°C ÷ +70°C
Relativní vlhkost (nekondenzující).....	10% ÷ 95%
Rozměry (DM2010) (š x v x h)*	89 x 93 x 27.5 mm
Rozměry (DM2010E) (š x v x h)*	97.5 x 93 x 27.5 mm
Hmotnost.....	188 g

* Bez základny pro povrchovou montáž.

Certifikační informace

Typové označení	DM2010	DM2010E	DM201006-KIT
Popis	Adresovatelný tlačítkový hlásič	Adresovatelný tlačítkový hlásič	Adresovatelný tlačítkový hlásič
Certifikace	CE	CE	CE
Odpovídá normě	EN 54-11 Type A	EN 54-11 Type A	EN 54-11 Type A
Certifikační místo CPD	0832	0832	0832
Číslo CPD certifikátu	0832-CPD-0753	0832-CPD-0755	0832-CPD-0754
Rok CPD certifikace	Rok certifikace je obsažen v prvních dvou číslicích sériového čísla výrobku (umístěného na identifikačním štítku výrobku).		
Výrobce	GE Security, Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands.		



Cílem Evropské směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) je minimalizovat vliv odpadu z elektrických a elektronických zařízení na životní prostředí a lidské zdraví. Pro správné zacházení s nimi a jejich recyklaci, můžete vrátit zařízení označené tímto symbolem Vašemu lokálnímu dodavateli při nákupu nového zařízení nebo je předat k likvidaci ve stanovených sběrných místech. Další informace naleznete na webovém serveru <http://www.recyclethis.info/>.

Nastavení adresovacích spínačů – bílá ploška představuje polohu příslušného spínače

POZOR!! Adresace se liší od DM2000!!

